

Anleitung zur Konfiguration der Fritz!Box 7XXX

Stand: 28.7.2025

Schritt 1

Rufen Sie die Benutzeroberfläche der Fritz!Box auf und melden Sie sich mit Ihrem Fritz!Box-Kennwort (A) an.



Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box 7590 AX

FRITZ!Box-Kennwort  **A**


Anmelden

Hinweis:
Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf dem Aufkleber auf Ihrer FRITZ!Box.

[Kennwort vergessen?](#)

Schritt 2

Sollte Ihre Fritz!Box neu oder zurückgesetzt worden sein, öffnet sich an dieser Stelle der Einrichtungsassistent, den Sie durchlaufen können (B).



FRITZ!Box 7590 AX

Internetzugang einrichten

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter

B

Fortschritt der Einrichtung


- 1 Internetzugang einrichten
- 2 Telefonie einrichten
- 3 WLAN-Einstellungen
- 4 Informiert bleiben
- 5 Update prüfen

Einrichtung jetzt beenden **Einrichtung fortsetzen**

Ansonsten fahren Sie bei Schritt 3 einfach fort.

Schritt 3

Wählen Sie im Menü "Internet" (C) den Punkt "Zugangsdaten" (D). Unter "Internetanbieter" in der Auswahlliste im Reiter „Internetzugang“ wählen Sie "Weitere Internetanbieter" (E).



FRITZ!Box 7590 AX

MyFRITZ! FRITZ!NAS

Übersicht **Internet** **C**

Online-Monitor

Zugangsdaten **D**

DSL-Informationen

Telefonie

Heimnetz

WLAN

Smart Home

Diagnose

System

Internet > Zugangsdaten

Internetzugang LISP AVM-Dienste DNS-Server

Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf anpassen.

Internetanbieter

Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.

Internetanbieter

Bitte wählen ...

Telekom

1&1 Telecom GmbH

Vodafone

o2


weitere Internetanbieter **E**

Übernehmen Verwerfen

Schritt 4


Wählen Sie nun „anderer Internetanbieter“ (F) aus und tragen Sie im Feld „Name“ KabelSat ein (G).

Aktivieren Sie im Abschnitt "Anschluss" die Option "Anschluss an externes Modem oder Router" (H).




Schritt 5

Scrollen Sie nach unten beim Punkt „Zugangsdaten“ und wählen Sie dort die Option "Nein" (I).




Schritt 6

Tragen Sie in den Eingabefeldern "Downstream" und "Upstream" die Geschwindigkeitswerte 1000 Mbit/s ein (J). Unter "Verbindungseinstellungen ändern" (K), aktivieren Sie die Option "VLAN für den Internetzugang verwenden" und tragen Sie die VLAN-ID 200 ein (L). Klicken Sie dann auf „Übernehmen“ (M).



Schritt 7

Bei Anzeige dieser Information bestätigen Sie mit „OK“ (N).



Schritt 8

Nach dem Abschluss wird die Internetverbindung von der Fritz!Box geprüft. Ihr Anschluss ist nun betriebsbereit.

